

Modelo P3010L

Detector de fumaça para quarto e sala com bateria selada de lítio



Luz de segurança

Acende quando o alarme é acionado para ajudar na localização da saída.

Bateria selada de lítio

A unidade opera durante 10 anos. Alerta o usuário para que substitua o detector após 10 anos de operação.

Luz indicadora

Um LED de alta intensidade pisca para indicar ativação de alarme, modo de erro da unidade e em modo standby.

Descrição

O detector de fumaça com alarme Kidde P3010L possui bateria selada, tecnologia de sensor fotoelétrico, recurso Smart Hush e vida útil de 10 anos.

Seu design inovador permite a ativação automática assim que a unidade é conectada à base de montagem. Ao final da sua vida útil, o detector emite um bip indicando que precisa ser substituído. O usuário pode então utilizar uma simples chave de fenda para desativar a unidade, interrompendo o alarme e permitindo o descarte seguro.

O P3010L contém uma bateria à prova de violação com duração de 10 anos, que elimina a necessidade de substituição e acaba com a preocupação de remoção não autorizada da bateria. O detector oferece proteção contínua contra fumaça e fogo, mesmo durante as quedas de energia.

Especificações técnicas

| | |
|----------------------|--|
| Alimentação | Bateria selada de lítio |
| Sensor | Fotoelétrico |
| Alarme sonoro | 85 dB a 3 metros |
| Faixa de temperatura | 4,4 °C a 37,8 °C |
| Faixa de umidade | até 95% de umidade relativa (UR) sem condensação |
| Dimensões | Ø 13,26 cm – profundidade 4,06 cm |
| Peso | 453,59 g |
| Garantia | Limitada de 10 anos |

Características e benefícios

- **Bateria selada de lítio** – Não há necessidade de substituir a bateria durante a vida útil de 10 anos do detector. Não há preocupação com remoção da bateria ou desativação não autorizada do alarme.
- **Sensor fotoelétrico** – Detecta a presença de fumaça de incêndios.
- **Autoativação** – O detector é ativado automaticamente ao ser conectado à base de montagem.
- **Memória do alarme** – Ao piscar rapidamente, o LED alerta o usuário caso o alarme tenha sido acionado desde o último uso do botão de teste/reset.
- **Botão de teste/Silenciador Hush®** – Testa o circuito do detector e ativa os recursos do silenciador Hush.
- **Smart Hush™** – Silencia temporariamente os alarmes por aproximadamente 10 minutos e não permite o uso do modo silenciador Hush, a menos que a unidade esteja em modo de alarme.
- **LED** – LED vermelho pisca durante o acionamento do alarme.
- **Alerta de fim de vida útil** – O alarme emite um bip a cada 30 segundos para indicar que a unidade precisa ser substituída.
- **Silenciador Hush® ao fim da vida útil** – A indicação de final de vida útil pode ser silenciada três dias de cada vez, a cada 30 dias, para permitir que o detector seja substituído em um momento mais conveniente.
- **Aprovado pela UL (Underwriters Laboratories).**



Contato

Rua Iracema Lucas, 755A – Distrito Industrial, Vinhedo-SP – CEP 13280-000

Tel.: + 55 (19) 2101 8383 | contato@kidde.com.br | www.kidde.com.br

Fabricado por Kidde | Importado por Climate, Controls & Security do Brasil | CNPJ: 01.945.177/0001-23